

## Tablet-Feeling für Ihr Equipment

### EIGENSCHAFTEN



- 5" 800x480 / 7" IPS 1024x600 / 10,1" IPS 1280x800 mit und ohne Touchpanel
- Superhell mit 900cd/m<sup>2</sup> bzw. 1000cd/m<sup>2</sup>
- Analog-Resistiver Touch oder kapazitiver Multitouch (PCAP)
- Objektorientierter Bildschirmaufbau
- Objekte zur Laufzeit verändern: Größe, Form, Farbe, Inhalt
- Objekte animieren, bewegen
- Vektorgraphiken, verlustfreies Zoomen und Drehen
- Alpha-blending
- Zeichensätze, vektorisiert ASCII und Unicode
- Single supply 3,3 V
- 7 serielle Interfaces: USB, 2 x RS232, 2 x SPI, 2 x I<sup>2</sup>C
- 16 digitale frei definierbare I/O eingebaut, auf 125 erweiterbar
- 4 analoge Eingänge
- Uhrzeit, Batteriegepuffert
- Mikro SD-Card als Datenspeicher für Bilder, Fonts, Menüs und Log-Files
- interne Rechenfunktionen und Programmierbarkeit

## BESTELLBEZEICHNUNG

### Displays

5" Intelligentes TFT 800 x 480 Pixel, mit weißer LED-Beleuchtung (Außenmaß: 124 x 78,5 mm)	<b>EA uniTFT050-A</b>
wie vor, mit kapazitivem Multitouch (Außenmaß: 136 x 96 mm)	<b>EA uniTFT050-ATC</b>
wie vor, mit analog resistiven Touch (Außenmaß: 124 x 78,5 mm)	<b>EA uniTFT050-ATP</b>
7" Intelligentes TFT 1024 x 600 Pixel, IPS mit weißer LED-Beleuchtung (Außenmaß: 169 x 105 mm)	<b>EA uniTFT070-A</b> <b>EA uniTFT070-ATC</b>
wie vor, mit kapazitivem Multitouch (Außenmaß: 190 x 125 mm)	
10,1" Intelligentes TFT 1280 x 800 Pixel, IPS mit weißer LED-Beleuchtung (Außenmaß: 235 x 161 mm)	<b>EA uniTFT101-A</b>
wie vor, mit kapazitivem Multitouch (Außenmaß: 260 x 185 mm)	<b>EA uniTFT101-ATC</b>

### Zubehör

Quick-Start Set: Starterboard (Lautsprecher, Reset, Interface-Breakout, Netzteil)	
mit kapazitivem 5"-Displaymodul EA uniTFT050-ATC	<b>EA QUICKuniTFT050C</b> <b>EA QUICKuniTFT070C</b>
mit kapazitivem 7"-Displaymodul EA uniTFT070-ATC	
mit kapazitivem 10.1"-Displaymodul EA uniTFT101-ATC	<b>EA QUICKuniTFT101C</b>
MicroMatch THT, 26 poliger Gegenstecker zum Einlöten (2 Stück erforderlich)	<b>EA B2B127M-26T</b>
MicroMatch Flachband, 26 poliger Gegenstecker mit Quetschverbindung für Flachbandkabel (2 Stück erforderlich)	<b>EA B2B127M-26Q</b>
Kabel (25 cm) mit gequetschtem Gegenstecker (2 Stück erforderlich)	<b>EA KM-126</b>