

# ITS-LZ 1335



## Beschreibung

- ✓ Zylindermagnete haben durch ihre geschlossene Bauform einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.
- ✓ Sie können in rauer Umgebung eingesetzt werden, da das Gehäuse sehr stabil und unempfindlich ist.
- ✓ Der Einbau erfolgt über das Schraubgewinde
- ✓ Angaben für 100% Einschaltdauer
- ✓ Grenztemperatur: 130°C

## Spulendaten

Relative ED (Prozent)	100	50	25	10
Max. ED (Sekunden)	∞	50	5	2
Max. Leistung (Watt) bei 20°C Spulentemperatur	4	8	16	40

## Magnetausführungen


### Spannung:

- ✓ 6VDC
- ✓ 12VDC

### Varianten:

- ✓ Zugmagnet
- ✓ Druckmagnet inkl. Rückholfeder

## Bauform



## Kraft-Weg-Diagramm (g/mm)

